

WAKOL Aplicador 90

Informação técnica

Área de aplicação

Pistola de aplicação acionada a bateria para a aplicação de colas Wakol em embalagem de plástico de 4200 ml. O aplicador 90 WAKOL está equipado com uma cabeça de distribuição de 200 mm para alojar os bicos de substituição Wakol, um carregador rápido e duas baterias de 18 V na mala com suporte.

Propriedades especiais

- adequado para embalagens tubulares de 4.200 ml
- carregador rápido
- Duas baterias de lítio (Li-ion) GBA 18V 2.0 Ah Professional da Bosch
- compatível com todos os packs de acumuladores GBA 18V Professional e ProCORE 18V da Bosch

Dados técnicos

Entrega:	WAKOL Applicator 90, 200 cabeçote de distribuição, Duas baterias de lítio (Li-ion) GBA 18V 2.0 Ah Professional da Bosch, carregador rápido com indicador de carga, maleta de transporte com suporte
Motor:	controlável, 9 estágios
Segurador:	Tubo de alumínio para embalagens tubulares, diâmetro de 90 mm
Estação de carga:	Bosch Professional GAL 18V-40 Tensão de carga da bateria: 14,4 V - 18 V, corrente de carga: 4,0 A
Peso:	WAKOL Aplicator 90 aprox. 5.8 kg, incl. maleta, cabeçote de distribuição, suporte, carregador, baterias, aprox. 14 kg

Serviço

Partes de reposição ou reparo devem ser compradas através do departamento técnico da INNOTECH Marketing und Konfektion Rot GmbH. Não realize nenhum reparo não autorizado no motor elétrico.

Por favor, observe os seguintes pontos se o equipamento for enviado ao departamento de serviços:

- Remova as baterias do equipamento e guarde no pacote. Não envie nenhuma bateria com danos mecânicos.

- Remova o tubo adesivo e se necessário remova qualquer resíduo de adesivo. Não envie o suporte.
- Envie uma descrição precisa do problema bem como prova de compra/Nota Fiscal.

Envie o pacote para o seguinte endereço:

INNOTECH Marketing und Konfektion Rot GmbH
Schönbornstr. 8b
69242 Rettigheim
Tel. +49 (0)7253-9888-55-30
E-Mail: service@innotech-rot.de
www.innotech-rot.de

Remessas pagas pelo destinatário não serão aceites.

Importante

As baterias de lítio têm alta potência. Carregue apenas a bateria no carregador original. Carregadores inadequados ou baterias danificadas podem incendiar-se. Guarde sempre as pilhas num local limpo e seco. Não provoque curto-circuito nas baterias.

Todas as peças elétricas são destinadas apenas para trabalho em salas secas.

Nós garantimos a alta qualidade uniforme de nossos produtos. Todos os dados são baseados em testes e muitos anos de experiência prática e se referem a condições padrão. A variedade dos materiais usados e as diferentes condições de cada obra, que estão além de nosso controle, impossibilita qualquer reclamação com base nesses dados. Portanto, nós recomendamos fazer testes suficientes. Devem ser observados as instruções de instalações dos fabricantes dos pisos e as regulamentações vigentes. Teremos prazer em fornecer apoio técnico.

Os dados técnicos do produto podem ser encontradas nas suas versões mais atuais em www.wakol.com.

Essa informação técnica de 06.11.2023 substitui todas versões anteriores.